



Centrale antintrusione a microprocessore a 6 ingressi, 1061



1061/006A

Specifiche di prodotto:

- Numero di ingressi 6
- Numero di uscite 4
- Numero di zone parzializzabili liberamente 4
- Ingressi selezionabili NC – bilanciati – veloci (da collegarvi direttamente il contatto a tapparella)
- Dispositivi di comando max. 8 (4 tastiere + 4 inseritori/tag)
- Sabotaggio 1 ingresso 24H
- Numero max. di chiavi 10
- Numero max. di codici 10 (da 4 a 6 cifre)
- Associazione libera degli ingressi alle zone Sì
- Funzione antirapina (solo con tastiera)
- Ingresso tecnologico
- Gestione di un allarme tecnologico
- Gestione di un allarme soccorso
- Tempi di IN/OUT Selezionabili
- Ingressi ritardati 1 (prioritario)
- Visualizzazioni info LED
- Esclusione automatica dell'ingresso Dopo 8 allarmi o al momento dell'attivazione
- Interfaccia USB Opzionale
- Gestione remota Sì, mediante SW
- Comunicatore telefonico PSTN Opzionale
- Comunicatore telefonico GSM Opzionale
- Selezione priorità PSTN/GSM
- Telegestione Interrogazione eventi e ON/OFF impianto tramite comandi DTMF
- Teleassistenza Configurazione e modifica parametri impianto
- Telesorveglianza Invio allarme tramite protocolli numerici IDP - ADF - SIA
- Tensione di alimentazione 220 Vca - 240 Vca
- Carico max. erogabile 1,5A
- Accumulatore alloggiabile 1 pz da 12V@7A
- Contenitore Materiale ABS (V0)
- Grado di protezione IP30
- Peso (senza batteria) 1,450 Kg
- Dimensioni (L x H x P) 340 x 240 x 85 mm

386,04 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

La centrale 1061/006A è la soluzione ideale per impianti residenziali o piccole attività commerciali. Si tratta di un prodotto capace di coniugare un'estrema facilità di utilizzo con prestazioni tecnologiche di alto profilo.

L'interfaccia utente è semplificata e permette un'intuitiva parzializzazione delle zone (fino a 4 liberamente associabili): la gestione del sistema avviene tramite chiave, transponder, tastiera e App (Urmet Secure).

Sotto il profilo della sicurezza, il sistema è certificato EN50131, dialoga su linea bus e consente di collegare fino a 6 ingressi per rivelatori di allarme e 4 uscite per attuatori; inoltre è dotato di comunicatori vocali e digitali e gestisce le funzioni Antirapina, Soccorso e Tecnologico.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156056972**
- Base: **395 mm**
- Altezza: **140 mm**
- Profondità: **292 mm**